

## COMSAT TE 1050 HD

### Podstawowa specyfikacja:

- odbiór Naziemnej Telewizji Cyfrowej,
- kompatybilny z odbiornikami telewizyjnymi CRT (kineskopowymi), LCD oraz plazmowymi,
- możliwość nagrywania oraz odtwarzania programów (funkcja PVR), zdjęć, plików wideo i audio,
- elektroniczny przewodnik po programach (EPG),
- odbiór dźwięku Dolby Digital Audio (AC-3) oraz Dolby Digital + (E-AC-3),
- wielojęzyczne menu ekranowe OSD,
- aktualizacja oprogramowania USB,
- automatyczne i ręczne wyszukiwanie programów,
- kontrola / blokada rodzicielska kanałów,
- możliwość edycji listy programów (ulubione / zmiana pozycji / blokada / usunięcie),
- rozdzielczość Full HD 1080i,
- poręczny pilot,
- przyciski nawigacyjne na panelu przednim
- funkcja Multiview



### Dane techniczne:

#### PROCESOR TUNER I KANAŁY

ALI M3801  
 - Wejście RF  
 (IEC - TYPE, IEC 169 - 2, żeńskie)  
 - Wyjście RF  
 (IEC - TYPE, IEC 169 - 2, męskie)  
 - Odbierane częstotliwości  
 174 MHz - 230 MHz  
 470 MHz - 862 MHz  
 - Poziom sygnału  
 - 15 ~ -70 dBm

#### DEKODER

- Dekoder wideo

MPEG - 2 MP@HL, AVC/H.264 HP@I\$.1

- Dekoder audio

MPEG - 4 ASP

MPEG - 1 Layer 1,2/PCM/HE - AAC V1.0

ICE958 SPDIF

MAX. 48 Mbit/s

- Zakres wejściowy

4:3/ 16:9

- Formaty wideo

HDMI, RGB

- Wyjście wideo

QPSK, 16QAM, 64QAM

- Modułacja

#### WEJŚCIA/ WYJŚCIA

- Główny kabel zasilający

łącze europejskie

- Tuner

Wejście antenowe 1x, wyjście RF 1x

- Scart/ Euro

Do TV 1x

- SPDIF

Coaxial 1x

- Port danych

Slot USB 1x

- HDMI

Wyjście HDMI 1x

- Wyjście analogowe audio

Wyjście downmix do stereo (L/R) 1x

#### ZASILANIE

- Wejście

AC 220 - 240V ~ 50/60 Hz

- Zużycie energii w trybie uśpienia

MAX. 0.5 W

- Zużycie energii w trybie pracy

MAX. 6 W

